Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:15

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/mikser-audio-vk-2060bt-p-387.html



# Mikser audio VK-2060BT

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **315,00 zł** |
| Cena netto | **256,10 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **VK2060** |
| Producent | **Voice Kraft** |

## Opis produktu

MIKSER AUDIO

model - VK-2060BT

VK-2060BT to inteligentny, dwukanałowy mikser z dwoma interfejsami Bluetooth oraz dwoma gniazdami USB i SD. Interfejsy Bluetooth i są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth. Dla każdego kanału jest przeznaczony oddzielny wyświetlacz LCD.

powiększ

Sekcja mikrofonu z wejściem Jack 6,3mm i XLR, regulatorem głośności oraz 3-pasmowym equalizerem i funkcją talkover.

Solidna, metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie rack.

Mikser posiada wszystkie ważne opcje wejść i wyjść potrzebnych do stworzenia solidnej bazy dla DJ-a. Urządzenia audio takie jak np. odtwarzacz CD i wzmacniacz ze złączami w formacie jack i RCA znajdują tu idealne warunki do przekazu sygnału. Za dopasowanie brzmienia odpowiada wbudowany korektor dźwięku.

powiększ

To co wyróżnia mikser VK-2060BT to dwa łatwo dostępne gniazda USB i SD, przez które można dołączyć muzykę MP3 z pendriva i karty pamięci. Oddzielne przyciski i potencjometry ułatwiają kontrolę obu kanałów a niebieskie podświetlenie wyświetlacza LCD umożliwia szybką obsługę nawet w ciemnym otoczeniu. Kolejnymi atrybutami miksera są dwa wbudowane interfejsy Bluetooth, umożliwiające bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfonów, tabletów i laptopów oraz umożliwiają streaming muzyki na żywo.

Mikser pozwala na podłączenie mikrofonu dynamicznego do popularnego sprzętu audio, który zazwyczaj nie ma gniazda mikrofonowego - mikrofon podłączamy najpierw do miksera a następnie mikser do dowolnego wejścia liniowego domowego amplitunera czy wieży stereo, np. Aux in, Tape, CD itp.

powiększ

| SPECYFIKACJE: | |
|---|---|
| Zasilanie | 230V 50Hz |
| Ilość kanałów | 2 x STEREO + 2 x USB/SD + 2 x BLUETOOTH |
| Czułość wejścia mikrofonowego | 3mV/2.2kΩ |
| Czułość wejścia gramofonowego | 3.2mV/47KΩ |
| Czułość wejść liniowego | 150mV/47KΩ |
| Czułość wyjścia głównego (Main) | 0dB / 1V 600Ω XLR symetryczne |
| Czułość wyjścia odsłuchowego (Booth) | 0dB / 1V 600Ω RCA niesymetryczne |
| Czułość wyjścia nagrywania (REC) | -5dB / 0.5V 600Ω RCA niesymetryczne |
| Czułość wyjścia  wyjścia słuchawkowego | 300mV / 16 – 32 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz – 20kHz +/-2dB |
| Zniekształcenia | |
| Odstęp sygnał/szum | >-90dB |
| Korektor -  tony niskie | +/- 12dB |
| Korektor - tony średnie | +/- 12dB |
| Korektor  - wysokie | +/- 12dB |
| Waga wysyłkowa | 5 kg |
| Wymiary | 110 x 310 x 240 mm |