

Właściwości zestawu
EP-2195

Lekka, kompaktowa obudowa z szerokim uchwytem
Zasilanie z sieci AC jak również DC za pomocą ładowarki
Wbudowane akumulatory + ładowarka 9V
Wskaznik niskiego poziomu baterii i pełnego naładowania
Kontrola tonów oraz niezależna kontrola głośności
Mikrofon bezprzewodowy
Wyjście słuchawkowe 3,5mm
Wejście na gitarę 6,3mm
Pilot zdalnego sterowania
Dwa gniazda mikrofonowe 6,3mm i 3,5mm
Cyfrowa kontrola efektu echa
Wejście AUX 3,5mm
Port USB i czytnik kart micro SD
Radio FM, Bluetooth
Nagrywanie w trybach AUX i FM
Nagrywanie sygnału wejścia mikrofonowego

Zestaw nadaje się również idealnie do zabawy w:

W komplecie:

mikrofon bezprzewodowy

ładowarka sieciowa 9V

pilot zdalnego sterowania,

kabel jack 3,5m wtyk - wtyk

pasek do noszenia zestawu na ramieniu

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Zasilanie | 100-240V lub 9V DC |
| Moc wyjściowa | 30W + 2x5W |
| Pasmo przenoszenia | 80 Hz – 18 kHz |
| Głośnik | 13cm + 2 x 4cm |
| Wbudowany akumulator | 2x 1200 mAh |
| Czas pracy na akumulatorze | ~2,5 godz. |
| Zasięg mikrofonu bezprzewodowego | ~ 35 m |
| Wymiary | 36 x 31 x 115 cm |
| Waga wysyłkowa | 5 kg |
| Kod produktu | KDM0837 |

Wskaznik poziomu baterii i pełnego naładowania

